



Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	XF diag & com
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič

Doplňěk

Typ ovládání	Komunikace
Funkce signalizace	Porucha Coil powered Ready to close or open Electrical push-button activated
[Uc] napětí ovládacího obvodu	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Prídružný příkon (VA)	4,5 VA
Přídružný příkon	4,5 VA
Montáž	Výsuvná
Doba odezvy	70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 6300 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 6300 A

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.