

## Koncový spínač FR505

### Objednací kód: PZ-FR505

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Výška senzoru (mm): **92**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet spínacích kontaktů: **1**

Provedení rozhraní: **Bez**

Typ pouzdra: **Kvadr**

Povrchová úprava pouzdra: **Ostatní**

S indikací stavu: **Ne**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Blokování spínací funkce: **Ne**

Nucené rozeptnutí: **Ano**

Počet rozpínacích kontaktů: **1**

Počet přepínacích kontaktů: **0**

Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Materiál pouzdra: **Mosaz**

Provedení ovládacího prvku: **Páka s kladičkou**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň krytí (IP): **IP67**



---

### Příslušenství