

## PRODUKTOVÝ LIST

1L76



### Bezdrátový zvoněk, do zásuvky, 180m, bílý, learning code

- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny;
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- design klasické látky na přední straně zvonku
- velký osvětlený rámeček LED signalizace zvonění
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku, vodotěsná ochrana IP44
- nastavení hlasitosti zvonku - 4 stupně: 25 - 90dB (90 - 70 - 45 - 25dB)
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 180m
- přenosová frekvence: 433.92MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
- zvoněk: AC 230V - do zásuvky
- spotřeba energie:
- přijímač (zvoněk) v klidovém režimu:  $\leq 0,3W$
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu:  $\leq 10mW$
- pracovní teplota: tlačítko -10 °C až +50 °C, zvoněk 0 °C až +35 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L74T

