

Smart stmievač, prístrojový spodok, 3-200 W, 2-vodičový, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®

552-72211

4 roky záruka

Smart stmievač Zigbee® obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysieláč a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control (552-00001).

Tento smart stmievač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerový alebo striedavý prepínač. Upozorňujeme, že k bežnému tlačidlu nemôžete pridať LED kontrolku, ak ho používate ako Zigbee® rozšírenie pripojených zariadení.

Smart stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP. Toto zariadenie je možné použiť aj v rámci elektroinštalácie so zbernicovou kabelážou v kombinácii s wireless bridge pre Niko Home Control (550-00640).

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínač kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Tento výrobok je chránený minimálne jedným patentom (žiadostou o udelenie patentu). Viac informácií o patentoch nájdete na stránke www.niko.eu/innovation.



Technické údaje

Smart stmievač, prístrojový spodok, 3-200 W, 2-vodičový, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami, Zigbee®.

- Upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control alebo Niko Home App (vyžaduje si smart hub)
- Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 10 m
- Maximálny počet na inštaláciu: 50 pripojených zariadení Zigbee®
- Je kompatibilný s wireless bridge
- Popis: Univerzálny stmievač na zapustenú montáž s tlačidlovým ovládaním kapacitných, indukčných a odporových záťaží vrátane stmievateľných LED žiaroviek. Reverzné fázové riadenie pre odporové a kapacitné záťaže. Fázové riadenie pre indukčné záťaže.
- Maximálna záťaž feromagnetického transformátora: 200 VA
- Maximálna záťaž stmievateľných LED žiaroviek pri stmievaní nábežnej hrany: 100 W
- Maximálna záťaž stmievateľných LED žiaroviek pri stmievaní zadnej hrany: 200 W
- Nehlučnosť: áno
- PLC filtre: tento stmievač je vybavený filtermi PLC signálov (frekvenčné poklesy až do 3 Hz). Tieto zabudované filtre sa pokúšajú odstrániť, čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania, aby mohla väčšina žiaroviek optimálne fungovať bez blikania a bzučania.
- Ochrana proti preťaženiu: tepelná ochrana proti preťaženiu. Ochrana proti opakovanému preťaženiu. Funkcia automatického resetovania ochrán.
- Skratuvzdorné: elektronická skratová ochrana

niko

