



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------------|---|
| Označení přístroje | SDE |
| Typ produktu nebo součásti | Pomocný kontakt |
| Kompatibilní řada | Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 |
| Typ nabídky | C4 C5 |
| Umístění signalizačních kontaktů | 1 Z/V |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ pomocných kontaktů | Nízkoúrovňový |
| Montáž | Nacvaknutím |
| [le] jmenovitý pracovní proud | Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-12 : 0,6 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-12 : 2,5 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 0,03 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-14 : 0,2 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 1 A síť: DC při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 250 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 0,1 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 1,5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-15 : 2 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-15 : 2,5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-12 : 5 A síť: DC při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V |
| Minimální zátěž | 1 mA při 4 V DC |

Životní prostředí