



Hlavní parametry

Označení přístroje	OF SD SDE SDV
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kompatibilní řada	Compact NS1600b...3200 Compact NS630b...1600 Compact Compact NSX Compact Compact NG Compact Compact NR Easypact EasyPact CVS Compact Compact INS Compact Compact INSE Compact Compact INSJ Compact Compact INV
Typ nabídky	C4 C5
Umístění signalizačních kontaktů	1 Z/V

Doplňěk

Typ pomocných kontaktů	Nízkourovňový
Funkce pomocných kontaktů	Vypnutí s předstihem Zapnutí s předstihem
Montáž	Nacvaknutím
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ie] jmenovitý pracovní proud	Kategorie použití DC-12 : 0,3 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-12 : 0,6 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-12 : 2,5 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 0,03 A síť: DC při 250 V Kategorie použití DC-14 : 0,05 A síť: DC při 110 V Kategorie použití DC-14 : 0,2 A síť: DC při 48 V Kategorie použití DC-14 : 1 A síť: DC při 24 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 250 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití AC-12 : 5 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 0,1 A síť: AC 50/60 Hz při 480 V Kategorie použití AC-15 : 1,5 A síť: AC 50/60 Hz při 380/440 V Kategorie použití AC-15 : 2 A síť: AC 50/60 Hz při 220/240 V Kategorie použití AC-15 : 2,5 A síť: AC 50/60 Hz při 110 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 24 V Kategorie použití AC-15 : 3 A síť: AC 50/60 Hz při 48 V Kategorie použití DC-12 : 5 A síť: DC při 24 V
Minimální zátěž	1 mA při 4 V DC
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díl Compact NS630b...1600 Náhradní díl Compact NS1600b...3200

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
