


GS1AM110

pomocný kontakt s předstihem při vypnutí - TeSys
GS - 1 N/Z - 32 A



Hlavní parametry

Řada výrobků	TeSys
Označení přístroje	GS1AM
Typ produktu nebo součásti	Pomocný kontakt
Kontakt aplikace	Signalizace polohy O, I a test
Složení a typ kontaktů	1 Z
Funkce kontaktu	Vypnutí s předstihem
[I _{th}] jmenovitý tepelný proud	16 A při 40 °C
[I _e] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15 6 A při 120 V AC-15 1,5 A při 480 V AC-15 1,8 A při 400 V AC-15 2,8 A při 24 V DC-13 0,15 A při 400 V DC-13 0,27 A při 250 V DC-13 0,55 A při 125 V DC-13 1,4 A při 48 V DC-13

Doplněk

Kompatibilní řada	TeSys ,TeSys GS ,GS1 DD ,fuse-switch disconnecter
Mechanická životnost	5000000 cykly
Elektrická životnost	1000000 cyklu na AC-15
Kompatibilita	GS1
[I _n] jmenovitý proud	1250 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 32 A 400 A 50 A 60 A 600 A 63 A 630 A 800 A
Typ pojistky	BS DIN NFC
Typ ovládací rukojeti	Externí přední Externí na levé straně Externí na pravé straně
Hmotnost přístroje	0,015 kg

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0701 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Auxiliary Contacts - 1 N/O

