



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Masterpact |
| Označení přístroje | XF diag & com |
| Typ produktu nebo součásti | Napěťová spoušť |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Kompatibilní řada | Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič Masterpact MTZ1 jistič |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------|--|
| Typ ovládání | Komunikace |
| Funkce signalizace | Porucha Coil powered Ready to close or open Electrical push-button activated |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 380...480 V AC |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,85...1,1 Un |
| Přidržený příkon (VA) | 4,5 VA |
| Přidržený příkon | 4,5 VA |
| Montáž | Pevná |
| Doba odezvy | 55 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ1 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 6300 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 6300 A |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |