



### Hlavní parametry

Řada	Masterpact
Označení přístroje	XF
Typ produktu nebo součásti	Napěťová spoušť
Použití zařízení	Ovládání
Kompatibilní řada	Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič Masterpact MTZ1 jistič

### Doplňěk

[Uc] napětí ovládacího obvodu	277 V AC 50/60 Hz
Mezní hodnota vypínacího napětí	0,85...1,1 Un
Přidržený příkon (VA)	4,5 VA
Přidržený příkon	4,5 VA
Montáž	Pevná
Doba odezvy	55 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ1 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 800 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1250 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1600 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2000 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2500 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 3200 A 70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 6300 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 5000 A 80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 6300 A

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný