



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--|
| Řada | Masterpact |
| Označení přístroje | MN |
| Typ produktu nebo součásti | Napěťová spoušť |
| Použití zařízení | Bezpečnost |
| Kompatibilní řada | Masterpact MTZ1 jistič Masterpact MTZ2 jistič Masterpact MTZ3 jistič |
| Typ napěťové spouště | Podpěťová spoušť |

Doplňěk

| | |
|---------------------------------|---|
| Typ ovládání | Komunikace Standardní |
| Funkce signalizace | Porucha Coil powered MN open |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu | 100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,35...0,7 Un - během vypínání čas 0,85 Un - během spínání čas |
| Přidržený příkon | 4,5 VA |
| Montáž | Pevná |
| Doba odezvy | 40 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ1 90 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ2 90 ms při +/- 5 % pro Masterpact MTZ3 |
| Součást výrobku | 1 instruction sheet |
| Typ nabídky | Náhradní díl |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.