



Hlavní parametry

Řada výrobků	Masterpact NT Masterpact NW
Typ produktu nebo součásti	Řídicí jednotka
Kompatibilní řada	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Použití zařízení	Distribuce
Popis pólů	3P 4P
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Označení jednotky spouští	Micrologic 6.0 H
Provedení jednotky spouští	Elektronická
Ochráná funkce jednotky spouští	Selektivní + ochrana na zemní poruchu
Jmenovitá hodnota jednotky spouští	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 5000 A (50 °C) 6300 A (50 °C) 2500 A (50 °C) 4000 A (50 °C)
Typ ochrany	Zemní porucha Okamžitá zkratová ochrana Ochrana proti přetížení Zkratová ochrana

Doplňěk

Montáž	Pevná
Nastavení spouště na přetížení Ir	Nastavitelná
Rozsah nastavení spouště na přetížení	0,4...1 x In
Nastavení časového zpoždění spouště na přetížení	Nastavitelná 9 nastavení
[tr] časové zpoždění spouště na přetížení	0,7...16,6 s 7,2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1,5 x Ir
Tepelná paměť	20 mn
Typ nastavení zkratové spouště I _{sd}	Nastavitel. 9 hodnot
[I _{sd}] rozsah nastavení zkratové spouště	1.5...10 x Ir
Typ nastavení zpoždění zkratové spouště	Nastav. 5 hodnot
[tsd] rozsah nastavení zpoždění zkratové spouště	0,02...0,5 s
Rozsah nastavení okamžité zkratové spouště INST typ li	Nastavitelná
Rozsah nastavení okamžité spouště	2...15 x In Off
Nastavitelná doba zpožd. poruchy - tg	Nastavitelných 5 hodnot
Typ nastavení snímače zemní poruchy	Nastavitelných 9 hodnot
[tg] rozsah nastavení časového zpoždění zemní poruchy	0...0,4 s
[Ig] rozsah nastavení zemního poruchového proudu	0,2 – 1 x In 400 A < In < 1250 A 0,3 – 1 x In In ≤ 400 A 0,4 – 1 x In In ≥ 1250 A
Zónové selektivní blokování ZSI	Ano
Typ displeje	Digitální displej

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Životní prostředí
