



Mosaic™ Chargeur USB Type-A + USB Type-C

Références : 0 775 70L - 0 792 93L - 0791 93L
0 775 81L



0 775 70L - 0 792 93L - 0 791 93L



0 775 81L

1. USAGE

Chargeurs à connexion latérale par bornes automatiques bi-stables.
Permettent de recharger les téléphones portables, smartphones, tablettes, MP3, MP4, haut-parleurs, montres, consoles de jeux, powerbanks.
Livrés sans cordon.

2. GAMME

Chargeurs USB 5V \pm / 3 A	Blanc	Alu	Noir mat
1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) Possibilité de l'associer à d'autres prises Mosaic Link en utilisant l'accessoire de raccordement réf. 0 771 00L.	0 775 70L	0 792 93L	0 791 93L
1 USB Type-A + 1 USB Type-C Mosaic Link (1 sortie Type-A - 1 sortie Type-C) Livré avec accessoire de raccordement permettant d'associer d'autres prises Mosaic Link.	0 775 81L	-	-

3. DIMENSIONS (mm)

A	B	C	D
45	45	41	8,5

4. CONNEXION

Type de bornes : automatiques à connexion latérale
Nombre de bornes : 2 entrées - 2 sorties
Capacité des bornes : 2 x 2,5 mm²
Longueur de dénudage : 12 mm

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 07
Protection contre les corps solides / liquides : IP 40 (produit monté)

■ 5.2 Caractéristiques matières

Boîtier mécanisme : PC
Enjoliveurs : ABS Blanc RAL 9003
ABS peint Aluminium + vernis pailleté
ABS peint Noir mat aspect satiné RAL 9017

Accessoire de liaison : PP Gris

Sans halogène

Tenue aux UV

Autoextinguibilité :

850°C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650°C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 20° C à + 70° C

Températures d'utilisation : 0° C à + 45° C

■ 5.4 Caractéristiques électriques

Toutes les valeurs listées ci-dessous sont mesurées à température ambiante 25° et après 15 mn de fonctionnement.

Tension nominale d'entrée	100 - 240 V~
Fréquence nominale d'entrée	50-60 Hz
Puissance	15 W
Courant maxi d'entrée	500 mA
Consommation maxi en veille	0,075 W
Rendement moyen de l'alimentation	80,3 %
Tension nominale de sortie	5 V \pm
Courant maxi de sortie Type-A + Type-C	3 A partagé sur les sorties A et C
Classe de consommation hors charge et niveau moyen d'efficacité : Niveau VI*	
Classe de protection	II - Basse tension

*Nota : Référentiel Européen (CE) N° 278/2009-6 Avril 2009, directive 2005/32/CE relative aux exigences d'écoconception sur les alimentations AC/DC.

Note : Pour optimiser le temps de charge de votre appareil, veiller à l'éteindre pendant la phase de charge.

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques un essai préalable est nécessaire.

7. ACCESSOIRES

0 771 00L : Accessoire de raccordement Mosaic Link, permet la liaison simple et rapide entre 2 prises ou 2 blocs de prises Mosaic Link.

8. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e.catalogue.