

Bezpečnostní spínač FP6R2, bez klíče

Objednací kód: PZ-FP6R2

S indikací stavu: **Ne**

Výška senzoru (mm): **122.5**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet spínacích kontaktů: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Jmenovitý provozní proud Ie DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Materiál pouzdra: **Polymer**

Provedení rozhraní: **Bez**

Typ elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Délka senzoru (mm): **49**

Počet rozpinacích kontaktů: **1**

Počet přepínacích kontaktů: **0**

Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 24 V (A):

Jmenovitá provozní proud Ie DC-13, 125 V (A): **1.1**

Typ pouzdra: **Kvádr**

Povrchová úprava pouzdra:

Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Stupeň ochrany (NEMA):



Příslušenství