

## Koncový spínač FX615

### Objednací kód: PZ-FX615

Šířka senzoru (mm): **50**  
Výška senzoru (mm): **76**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **6**  
Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 125 V (A): **1.1**  
Spínací funkce: **Pomalý kontakt**  
Elektronický výstup: **Ne**  
Počet spínacích kontaktů: **1**  
Typ pouzdra: **Kvadr**  
S indikací stavu: **Ne**  
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):  
Délka senzoru (mm): **31.5**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 24 V (A): **6**  
Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**  
Blokování spínací funkce: **Ne**  
Nucené rozepnutí: **Ano**  
Počet přepínacích kontaktů:  
Materiál pouzdra: **Polymer**  
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**  
Stupeň krytí (IP): **IP67**



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz