

## Bezpečnostní spínač FX993, bez klíče

### Objednací kód: PZ-FX993

S indikací stavu: **Ne**  
Šířka senzoru (mm): **58**  
Délka senzoru (mm): **31.7**  
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**  
Počet spínacích kontaktů: **0**  
Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**  
Jmenovitý provozní proud Ie DC-13, 24 V (A): **6**  
Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**  
Materiál pouzdra: **Polymer**  
Provedení rozhraní: **Bez**  
Typ elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**  
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**  
Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**  
Výška senzoru (mm): **66.4**  
Nucené rozepnutí: **Ano**  
Počet rozpinacích kontaktů: **2**  
Počet přepínacích kontaktů: **0**  
Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 24 V (A):  
Jmenovitá provozní proud Ie DC-13, 125 V (A): **1.1**  
Typ pouzdra: **Kvádr**  
Povrchová úprava pouzdra:  
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**  
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**  
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**  
Stupeň ochrany (NEMA):



### Příslušenství