

Koncový spínač FR2001

Objednací kód: PZ-FR2001

Šířka senzoru (mm): **30.8**
Výška senzoru (mm): **72,9**
Jmenovitý provozní proud I_e u AC-15, 230 V (A): **6**
Jmenovitá provozní proud I_e DC-13, 125 V (A): **1.1**
Spínací funkce: **Pomalý kontakt**
Elektronický výstup: **Ne**
Počet spínacích kontaktů: **1**
Typ pouzdra: **Kvadr**
S indikací stavu: **Ne**
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):
Délka senzoru (mm): **30.8**
Jmenovitý provozní proud I_e DC-13, 24 V (A): **6**
Jmenovitý provozní proud I_e u DC-13, 230 V (A): **0.4**
Blokování spínací funkce: **Ne**
Nucené rozepnutí: **Ano**
Počet přepínacích kontaktů:
Materiál pouzdra: **Polymer**
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**
Stupeň krytí (IP): **IP67**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz