



DP31.01/11

Ovladač zapínací trojitý, řazení 1/0+1/0+1/0, (přístroj s krytem), 10AX, bezšroubové, bílá

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------|
| Série | Simon 54 | třída ETIM | EC000029 Tlačítko | Počet v hromadném balení | 10 |
| Název výrobku/Typ | Ovladač zapínací trojitý, řazení 1/0+1/0+1/0 | Přetisk/Piktogram | nejsou | Měřicí jednotka | ks |
| Barva | bílá | Druh materiálu | plastická hmota, PC, bezhalogenové | EAN balení 1ks | 5902787857240 |
| Typ výrobku | přístroj s krytem | Ochrana povrchu | přírodní | Typ. bal. 1ks | zatavená fólie |
| Jmenovitý proud zářivkový | 10 AX | Povrchová úprava | lesklý | V.bal.1ks | 16 cm |
| Jmenovité napětí | 250 V | Způsob montáže [ETIM] | Podomítková montáž | Š.bal.1ks | 11 cm |
| Způsob připojení / Typ koncovky | bezšroubové | Způsob upevnění | šrouby (např. pro krabice) | Dl.bal.1ks | 4 cm |
| Stupeň ochrany IP | IP20 | Výška produktu | 75 mm | Váha 1ks | 0.066 kg |
| Podsvícení, | ne | Šířka produktu | 75 mm | EAN13 bal. | 5902787857240 |
| | | Hloubka produktu | 34 mm | Typ vel. bal. | kartonová krabice |
| | | Vestavěná hloubka | 20 mm | V.velkoob.bal. | 10 cm |
| | | Metoda využití/způsob fungování | kolébková klapka | Š.velkoob.bal. | 19 cm |
| | | Počet kláves / pák | 3 | Dl.velkoob.bal. | 23 cm |
| | | Systém zapojení | Tlačítko 3 x jednopólové (monostabilní) | | |