



BMD1A.01/11

Ovladač zapínací "zvonek", řazení 1/0, (přístroj s krytem), 16AX, šroubové svorky,, bílá

Série	Simon Basic	třída ETIM	EC000029 Tlačítko	Počet v hromadném balení	10
Název výrobku/Typ	Ovladač zapínací "zvonek", řazení 1/0	Přetisk/Piktogram	symbol „zvonek“	Měřicí jednotka	ks
Barva	bílá	Druh materiálu	plastická hmota, PC, bezhalogenové	EAN balení 1ks	5902787542559
RAL (podobná)	RAL 9003	Ochrana povrchu	přírodní	Typ. bal. 1ks	zatavená fólie
Typ výrobku	přístroj s krytem	Povrchová úprava	lesklý	V.bal.1ks	16 cm
Jmenovitý proud zářivkový	16 AX	Způsob montáže [ETIM]	Podomítková montáž	Š.bal.1ks	11 cm
Jmenovité napětí	250 V	Způsob upevnění	drápky/šrouby	Dl.bal.1ks	4.5 cm
Způsob připojení / Typ koncovky	šroubové svorky	Výška produktu	75 mm	Váha 1ks	0.0745 kg
Stupeň ochrany IP	IP20/IP44	Šířka produktu	75 mm	EAN13 bal.	5902787542559
Poznámky	Pro získání provedení IP44 je nutné použít rámečky NEOS: BMRC1B/..; BMRC2B/...nebo rámečky IP44 STANDARD: BMR1B/..; BMR2B/...; BMR3B/..	Hloubka produktu	41 mm	Typ vel. bal.	kartonová krabice
Podsvícení,	volitelné, není součástí	Vestavěná hloubka	24 mm	V.velkoob.bal.	10 cm
		Metoda využití/způsob fungování	kolébková klapka	Š.velkoob.bal.	19 cm
		Počet kláves / pák	1	Dl.velkoob.bal.	23 cm
		Systém zapojení	Tlačítko 1-pólové (monostabilní)		
		Model	Ovladač zapínací, řazení 1/0		
		Počet pólů	1		
		Kontakty - fungování	1 spínací kontakt (NO)		