

RF Stmívatelný driver pro Toro 15W

Kód produktu: **ML-910.005.22.0**

Typ produktu: **RF-1009-300-15CC**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný zdroj konstantního proudu. Stmívání pomocí profi RF ovladačů, zdroj je vhodný ke stmívání svítidel McLED Toro 15W a 9W. Rozměry driveru: 178x46x22mm, výstupní proud max. 300mA, výkon 15W, vstupní napětí 220-240VAC.**



Parametry:

Provedení: **Statický**

Vhodný pro venkovní použití: **Ne**

Stmívání 0-10 V: **Ne**

Stmívání 1-10 V: **Ne**

Stmívání DALI: **Ne**

Stmívání DSI: **Ne**

Stmívání DMX: **Ne**

Stmívání integrovaným potenciometrem: **Ne**

Stmívání LineSwitch: **Ne**

Stmívání vlastním systémem výrobce: **Ne**

Stmívání modulací napájecího napětí: **Ne**

Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge):

Ne

Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge):

Ne

Programovatelné stmívání: **Ne**

RF stmívání: **Ano**

Stmívání redukcí sinusovky: **Ne**

Stmívání Touch and Dim: **Ne**

Stmívání Zigbee: **Ne**

Stmívání tlačítkem: **Ne**

Bez stmívání: **Ne**

Kryt, pouzdro: **Plast**

Určeno pro konstantní proud: **Ano**

Určeno pro konstantní napětí: **Ne**

Výstupní napětí - rozsah [V]: **6 - 50**

Výstupní proud - rozsah [mA]: **15 - 300**

Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): **Ne**

Výstupní výkon - rozsah [W]: **1 - 10**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **II**

Délka [mm]: **178**

Šířka [mm]: **46**

Výška [mm]: **22**

Stmívání Bluetooth: **Ne**

Kompatibilita s Apple HomeKit: **Ne**

Kompatibilní s Google Assistant: **Ne**

Kompatibilní s Amazon Alexa: **Ne**

Kompatibilní s Casambi: **Ne**

Podpora IFTTT: **Ne**

Výkon: **15 W**

Materiál: **plast**

Záruka McLED [M]: **36**

EAN: **8595607132480**

Frekvence - rozsah [Hz]: **50 - 50**

Jmenovité napětí - rozsah [V]: **220 - 240**



ML-412.004.33.0
ML-412.005.33.0



ML-412.013.33.0
ML-412.014.33.0



