



### Hlavní parametry

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Řada                       | Masterpact                         |
| Označení přístroje         | MCH                                |
| Typ produktu nebo součásti | Motorový pohon                     |
| Použití zařízení           | Ovládání                           |
| Kompatibilní řada          | Masterpact MTZ2<br>Masterpact MTZ3 |

### Doplňěk

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Typ ovládání                    | Standardní                          |
| Montáž                          | Pevná                               |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu   | 200...240 V AC 50/60 Hz             |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,85...1,1 Un                       |
| Příkon ve VA                    | 180 VA                              |
| Nadproudová ochrana             | 2...3 x In 0.1 s                    |
| Doba nabíjení                   | <= 4 s                              |
| Maximální provozní frekvence    | <= 3 cykly za minutu                |
| Jmenovité napětí                | Limit switch contact při 240 V 10 A |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                              |