



### Hlavní parametry

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Řada                       | Masterpact                                                                 |
| Označení přístroje         | XF                                                                         |
| Typ produktu nebo součásti | Napěťová spoušť                                                            |
| Použití zařízení           | Ovládání                                                                   |
| Kompatibilní řada          | Masterpact MTZ2 jistič<br>Masterpact MTZ3 jistič<br>Masterpact MTZ1 jistič |

### Doplňěk

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uc] napětí ovládacího obvodu   | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mezní hodnota vypínacího napětí | 0,85...1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Přidržený příkon (VA)           | 4,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Přidržený příkon                | 4,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montáž                          | Pevná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doba odezvy                     | 55 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ1<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 800 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1000 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1250 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 1600 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2000 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 2500 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 3200 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 800 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1000 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1250 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 1600 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2000 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 2500 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 3200 A<br>70 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A<br>80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 4000 A<br>80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ2 5000 A<br>80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 4000 A<br>80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 5000 A<br>80 ms +/- 10 % pro Masterpact MTZ3 6300 A |

### Životní prostředí

#### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                                 |
| RoHS                                    | Compliant - since 1649 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                              |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                              |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                              |