

Výběh - koncový spínač FR653-E0V9

Objednací kód: PZ-FR653

Šířka senzoru (mm): **30.8**

Výška senzoru (mm): **150.8**

Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud Ie u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud Ie DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Kluzná**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet spínacích kontaktů: **1**

Typ pouzdra: **Kvádr**

S indikací stavu: **Ne**

Teplota okolí za provozu (°C): **-25**

Průměr senzoru (mm):

Délka senzoru (mm): **30.8**

Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 125 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud Ie DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Blokování spínací funkce: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ano**

Počet přepínacích kontaktů:

Materiál pouzdra: **Polymer**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Příslušenství