

Bezpečnostní spínač FP693, bez klíče

Objednací kód: PZ-FP693

S indikací stavu: **Ne**
Šířka senzoru (mm): **40**
Délka senzoru (mm): **39**
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**
Počet spínacích kontaktů: **1**
Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**
Jmenovitý provozní proud Ie DC-13, 24 V (A): **6**
Jmenovitý provozní proud Ie u DC-13, 230 V (A): **0.4**
Materiál pouzdra: **Polymer**
Provedení rozhraní: **Bez**
Typ elektrického připojení: **Kabelový vstup PG**
Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**
Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ano**
Výška senzoru (mm): **109**
Nucené rozepnutí: **Ano**
Počet rozpínacích kontaktů: **1**
Počet přepínacích kontaktů: **0**
Jmenovitý provozní proud Ie AC-15, 24 V (A):
Jmenovitá provozní proud Ie DC-13, 125 V (A): **1.1**
Typ pouzdra: **Kvádr**
Povrchová úprava pouzdra:
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**
Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**
Teplota okolí za provozu (°C): **-25**
Stupeň ochrany (NEMA):



Příslušenství