

## Koncový spínač FP238

### Objednací kód: PZ-FP238

Šířka senzoru (mm): **40**

Výška senzoru (mm): **82**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **6**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 125 V (A): **1.1**

Spínací funkce: **Mžikový spínač**

Elektronický výstup: **Ne**

Počet spínacích kontaktů: **2**

Typ pouzdra: **Kvádr**

S indikací stavu: **Ne**

Průměr senzoru (mm):

Délka senzoru (mm): **39**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 24 V (A): **6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.4**

Blokování spínací funkce: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ne**

Počet přepínacích kontaktů:

Materiál pouzdra: **Polymer**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**



### Příslušenství