

## Pant pro bezpečnostní spínače HP AB

### Objednací kód: PZ-HCAB

S indikací stavu: **Ne**

Provedení ovládacího prvku: **Otočná osa**

Počet bezpečnostních pomocných kontaktů: **0**

Počet spínacích kontaktů: **1**

Typ spínacího kontaktu: **Pomalý kontakt**

Výška senzoru (mm): **100.6**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u AC-15, 230 V (A): **4**

Jmenovitá provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 125 V (A): **0.4**

Typ pouzdra: **Ostatní**

Povrchová úprava pouzdra: **Eloxovaný**

Ochrana před explozí - kategorie pro plyn: **Bez**

Provedení rozhraní: **Bez**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**

Nucené rozepnutí: **Ne**

Počet rozpínacích kontaktů: **2**

Počet přepínacích kontaktů: **0**

Šířka senzoru (mm): **79**

Délka senzoru (mm): **22.5**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> DC-13, 24 V (A): **2**

Jmenovitý provozní proud I<sub>e</sub> u DC-13, 230 V (A): **0.3**

Materiál pouzdra: **Hliník**

Typ elektrického připojení: **Zástrčka M12**

Ochrana před explozí - kategorie pro prach: **Bez**

Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikace: **Bez**

Stupeň ochrany (NEMA):



### Příslušenství